

Kombigerät SFL Schallgeber mit Blitzlicht

Comax
Signaltechnik



Allgemeine Informationen

Schallgeber mit Blitzleuchte in aktueller Technologie ohne mechanische Verschleisssteile. 32 verschiedene Tonvarianten mittels Kippschalter wählbar. Verminderung der Lautstärke um 10dB möglich. Geringe Stromaufnahme. Separate Ansteuerung der Blitzleuchte und des Schallgebers.



Technische Daten

Gehäuse	ABS
-Farbe	weiss oder rot
Kalotte	PC
-Farbe	rot, orange, blau, klar
Leitungseinführung	Unterputz Ø 10,5 mm AP-Dose für M20 (Option)
Lautstärkeeinstellung	Verminderung um 10dB
Töne	32 Tonvarianten
Blitzlicht	0,7Ws 1Hz
Betriebsart	Dauerbetrieb
Schutzart	IP54, IP65 mit AP-Dose oder Basis
Gebrauchslage	frei
Temperaturbereich	-10°C bis +55°C
Gewicht	ca. 330 g
Abmessungen	Höhe 92mm (mit Montageplatte) Höhe 121mm (mit Basis oder AP-Dose) Durchmesser 93mm



Bestelldaten

Artikelnummer	Nennspannung	Leistung	Stromaufnahme	Gehäuse
SFL.012.21*	9-15VDC	101dB(A)	max. 140mA	rot
SFL.012.26*	9-15VDC	101dB(A)	max. 140mA	weiss
SFL.024.21*	18-28VDC	101dB(A)	max. 100mA	rot
SFL.024.26*	18-28VDC	101dB(A)	max. 100mA	weiss
SFL.230.71*	110-230VAC 50-60Hz	101dB(A)	max. 35mA	rot
SFL.230.76*	110-230VAC 50-60Hz	101dB(A)	max. 35mA	weiss

Angaben von Leistung und Stromaufnahme gemessen bei 12VDC/24VDC/230VAC, Ton 3

Kalottenfarben: 1 = rot, 2 = orange, 5 = blau, 7 = klar

Zubehör

B-SO.230.7*	Basis 110-230VAC
A-SO.000.0*	Aufputzdose, Ausbruchstellen gegenüberliegend
U-SO.000.0*	Aufputzdose, 2 Ausbruchstellen auf der gleichen Seite

Gehäusefarben 1 = rot, 6 = weiss

Technische Aenderungen vorbehalten



Comax
Signaltechnik

Comax Industrielle Signaltechnik AG, Thalstrasse 279, CH-4712 Laupersdorf/Schweiz
Tel +41-(0)32-617 31 41 E-mail mail@comax.ch Internet www.comax.ch